



# **STAR OPOS Control**

## **アプリケーション開発ガイド ToneIndicator**

Version 1.13.1 Nov. 2018

**Star Micronics Co., Ltd.**

## 目次

---

第1章	注意事項.....	3
第2章	DirectIO仕様 .....	4
第3章	ResultCode及びResultCodeExtended一覧.....	5
第4章	機能の対応 .....	6

## 第1章 注意事項

---

- 1) ToneIndicator Service Object V1.13.1 は、mC-Print3(MCP31)の周辺機器である mC-Sound (MCS10)をサポートしています。ブザー(BU01-24-A)には対応しておりません。

## 第2章 DirectIO 仕様

---

DirectIO メソッド

なし

DirectIOEvent イベント

なし

### 第3章 ResultCode および ResultCodeExtended 一覧

メソッド名	ResultCode	ResultCodeExtended
Open	OPOS_SUCCESS	-
	OPOS_E_NOSERVICE	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
	OPOS_E_NOEXIST	-
Close	OPOS_SUCCESS	-
	OPOS_E_CLOSED	-
ClaimDevice	OPOS_SUCCESS	-
	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
	OPOS_E_TIMEOUT	-
ReleaseDevice	OPOS_SUCCESS	-
	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
CheckHealth	OPOS_SUCCESS	-
	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_NOTCLAIMED	-
	OPOS_E_DISABLED	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
	OPOS_E_BUSY	-
ClearOutput	OPOS_SUCCESS	-
	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_NOTCLAIMED	-
DirectIO	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
ResetStatistics	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
RetrieveStatistics	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
UpdateStatistics	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
Sound	OPOS_SUCCESS	-
	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_NOTCLAIMED	-
	OPOS_E_DISABLED	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
	OPOS_E_NOHARDWARE	-
	OPOS_E_OFFLINE	-
	OPOS_E_TIMEOUT	-
	OPOS_E_BUSY	-
SoundImmediate	OPOS_SUCCESS	-
	OPOS_E_CLOSED	-
	OPOS_E_NOTCLAIMED	-
	OPOS_E_DISABLED	-
	OPOS_E_ILLEGAL	-
	OPOS_E_NOHARDWARE	-
	OPOS_E_OFFLINE	-
	OPOS_E_BUSY	-
	OPOS_E_TIMEOUT	-

## 第4章 機能の対応

---

プロパティ名	MCS10	備考
CapMelody	16	
CapPitch	FALSE	
CapVolume	TRUE	
AsyncMode	FALSE	非同期モード非対応
InterToneWait	0	非対応
MelodyType	TONE_MT_TYPE1	TONE_MT_NONE 非対応
MelodyVolume	100	
Tone1Duration	0	非対応
Tone1Pitch	0	非対応
Tone1Volume	0	非対応
Tone2Duration	0	非対応
Tone2Pitch	0	非対応
Tone2Volume	0	非対応

#### ご注意

- 1) 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することは、固くお断りします。
- 2) 本書の内容については、予告なしに変更することがあります。
- 3) 本書にもとづいて運用した結果の影響、過失による損傷については一切責任を負うことはできませんのでご了承ください。

#### 商標

記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。